

RIG2000PC | 2000W Elverk med inverter teknik



- Elverk med inverter teknik ger 2000W vid start och 1800W under drift med en stabil strömförsörjning.
- 106cc OHC motor försörjer 2x eluttag och 1x 12V uttag.
- 3,6L bränsletank för användning i upp till 5 timmar med halv belastning och upp till 3 timmar på maximal belastning.
- Låg ljudnivå med endast 84 dB Lwa / 64dB Lpa.
- Voltmeter och brytare för säker drift.
- Hjul och teleskopiskt handtag för lätt och smidig transport.
- Parallellkoppla 2st RIG2000PC för att dubbla kraften (parallellkoppling säljs separat).

	RIG2000PC
Cylindervolym (cc)	106
Drifttid vid 100% kraft [tim]	3
Drifttid vid 50% kraft [tim]	5
Kraft under drift [W]	1800
Kraft vid start [W]	2000
Kraftkälla	106 cc
Levereras i	Recyclable Carton
Ljudeffekt [dB Lwa]	93.5
Ljudtryck [dB Lpa]	64
Vikt (kg)	23.5